

Wi-Fi Smart LED-pære | E14 | C37 | 5 W | 400 lm | Hvid

Generel information

Denne smart-pære kombinerer moderne teknologi med et klassisk udseende. Den opretter direkte forbindelse til din trådløse Wi-Fi-router til fjernstyring og automatisk styring.

Let opsætning

Du behøver ikke at være et teknisk geni eller elektriker for at kunne fjernstyre og automatisere belysningen. Alt, hvad du reelt har brug for, er din Wi-Fi-router, vores intuitive app og Nedis® trådløse smart-pærer. Intet ekstra udstyr og ingen forbindelsespunkter: Dette er hjemmeautomatisering på den nemme måde.

Styr pærens lysstyrke

Tilslut den, så kan du nu justere lysstyrken med din smartphone eller tablet. Og hvis du vil være supersmart, kan du tilmed styre den med stemmen via Amazon Alexa eller Google Home.

Konfigurer planer, og par den med andre intelligente produkter

Lav tidsplaner for, hvornår pæren skal tænde, eller skab stemningsfulde omgivelser på et øjeblik ved at parre pæren med andre produkter fra Nedis® SmartLife-serien.

Om Nedis® SmartLife

Oplev et stort og stadigt voksende udvalg af produkter – som f.eks. pærer, kontakter, fatninger, sensorer og kameraer – der alle kan styres via en brugervenlig og intuitiv app. Med stemmestyringsfunktioner understøttet af Amazon Alexa og Google Home, hvor der er ikke behov for andet end dit eksisterende Wi-Fi-netværk, er dette det forbundne, intelligente hjem på den nemme måde. Uanset om du er på udkig efter en enkelt intelligent pære eller fatning, eller du vil automatisere hele huset, kan du her opleve, hvor tilgængelig intelligent teknologi er i dag.

Features



Salginformation

Bestillingskode:	WIFILF10WTC37
Produktbeskrivelse:	Wi-Fi Smart LED-pære E14 C37 5 W 400 lm Hvid
Emballage:	Giftbox with eurolock
Varemærke:	Nedis



Antal	LxBxH (mm)	Vægt
1	70x70x130	84 gr.
5	70x130x335	419 gr.
50	355x290x355	4880 gr.

Wi-Fi Smart LED-pære | E14 | C37 | 5 W | 400 lm | Hvid

- Kan tilsluttes direkte til din trådløse/Wi-Fi-router - med praktisk fjernstyring og planlægning
- Dæmpbar pære i klassisk stil - til et elegant og smart hjem
- Par med andre lamper og produkter fra Nedis® SmartLife-sortimentet - og skab stemningsfulde omgivelser
- Styr den via din smartphone eller tablet - eller med din stemme, hvis du bruger Amazon Alexa eller Google Home

Specifikationer

Farvegengivelsesindeks (Ra):	80
Operativ Temperatur:	-20 - 45 °C
Samlet længde:	110 mm
Farvetemperatur:	2700 K
Antenne gevinst:	2.5 dBi
Max. Radio sendeeffekt:	17.5 dBm
Frekvensområde:	2412 - 2472 MHz
Diameter:	37 mm
Programmering funktioner:	Switch On
Programmering funktioner:	Switch Off
Programmering funktioner:	Dimmable
Programmering funktioner:	Switch On with Time Delay
Programmering funktioner:	Switch Off with Time Delay
App tilgængelig til:	Android™ & iOS
Kompatibel med smarthome:	Nedis® SmartLife
Indgangsspænding:	230 VAC 50 Hz
Lampeform:	Stearinlys
Energiklasse:	A+
Effekt:	5 W
Nominel lysstrøm:	400 lm
Energiforbrug pr. 1. t.:	5 kWh
Pærens nominelle levetid:	15000 h
Tilsvarende watt-tal:	40 W
Materiale:	Glas
Farve:	Gennemsigtig
Trådløs teknologi:	Wi-Fi
Lys farve:	Dæmpet Hvid
Lys farve:	Varm Hvid



Wi-Fi Smart LED-pære | E14 | C37 | 5 W | 400 lm | Hvid

Sokkel: E14

Pakkens indhold

Smart-pære
Lynvejledning